

beat[®] リモートアクセスサービス セットアップガイド


beat-box責任者向け

この度はbeat リモートアクセスサービスをご契約いただき、誠にありがとうございます。
ご利用にあたり、最初に行っていただく手順をご説明します。

この設定は

- **beat-box責任者が行う設定です。** リモートアクセス利用者の設定については、「リモートアクセス利用者向け」のセットアップガイドをご覧ください。
- 社内LANなどからbeat-boxへ接続可能なPCで行う設定です。（外出先などからは行えません）
- リモートアクセスサービスを使う利用者のログインIDを作成する手順を説明しています。
- 作成した利用者には「リモートアクセス権」を付与する手順を説明しています。

- 1 beat設定ページにアクセスします。**
ブラウザのアドレス欄に下記のURLを入力し、Enterキーを押してください。ご利用のサービスによりURLが異なります。
- beat/active, beat/ basicの場合
http://beat-box:8080/
 - beat/ solo, beat/ entry (entry[Plus]) の場合
http://beat-box.net-beat.com:8080/



※ 「http://beat-box:8080/」でアクセスできない場合は「http://<beat-boxのIPアドレス>:8080/」を入力してください。
(例 http://192.168.1.1:8080/)

- 2** 画面右上の[ログイン]をクリックして、ログイン画面に移動します。




- 3** beat-box責任者のログインIDとパスワードを入力して[ログイン]ボタンをクリックします。

ログインID:

パスワード:

- ※ beat-box責任者のログインIDは最初に登録したメールアドレスの@の左側です。
(例：メールアドレスが「fujit.taro@example.co.jp」の場合、ログインIDは「fujit.taro」です)
- ※ パスワードの初期値は以下の通りです。
- beat/active, beat/ basic, beat/ soloの場合
yKyAyfwK
 - beat/ entry (entry[Plus]) の場合
beat-box本体記載の機械番号が初期パスワードです。

- 4** リモートアクセスの利用者ログインIDを作成します。
[設定] > [利用者管理] > [追加]にアクセスします。



※ 既に利用者を登録している場合は、新たに追加する必要はありません。手順 7 に進んでください。

- 5** ログインID・氏名(省略可)・ふりがな(省略可)・メールアドレス(省略可)を入力して[次へ]ボタンをクリックします。

ログインID:

氏名:

ふりがな:

メールアドレス:

- 6** 自動的にパスワードが割り当てられるので、記録してログインIDと共に利用者の方にお伝えください。
[追加]ボタンをクリックすると利用者が追加されます。

新しい利用者を次のように追加します。

ログインID: fujit.taro
パスワード: 545143
氏名: 富士太郎
ふりがな: ふじたろう
メールアドレス: fujit.taro@example.co.jp


利用者の追加は、すべてのbeat-box責任者に対して通知されます。

- ※ 複数の利用者を一括で追加することも可能です。
[設定] > [利用者管理] > [一括登録]にアクセスして、Excel[®]シートに記入した情報を一括で登録できます。

ログインID	氏名	ふりがな	パスワード	メールアドレス
fujit.taro	富士太郎	ふじたろう	741963	Taro.Fuji@net-beat.com

7 利用者にリモートアクセス権を設定します。

[設定] > [リモートアクセス管理] > [リモートアクセス権] > [権限変更]にアクセスします。



8 リモートアクセス権を設定する利用者の左にあるラジオボタンをクリックして[選択]ボタンをクリックします。

氏名	有効期間
<input type="radio"/> beat-box責任者	—
<input checked="" type="radio"/> 富士太郎	—

選択 キャンセル

9 有効期間を選択して[確認]ボタンをクリックします。

次の利用者のリモートアクセス権の有効期間を指定してください。『本日』に有効期間を加えた日』までが有効期限になります。

氏名: 富士太郎
有効期間: 100日間

確認 キャンセル

※ 有効期間は「なし・1日間・3日間・7日間・14日間・21日間・30日間・45日間・60日間・100日間」のいずれかを指定します。有効期間を30日間以上に設定した場合には、期限満了のおよそ7日前にbeat-box責任者に通知されます。有効期間は最長100日間ですが、更新することで有効期限を延長することができます。

10 [設定]ボタンをクリックすると利用者にリモートアクセス権が設定されます。

リモートアクセス権を次のように変更します。

氏名: 富士太郎
有効期間: 100日間
有効期限: 2020年 7月24日

この変更はすべてのbeat-box責任者に対して通知されます。
以上の設定でよろしければ、[設定]ボタンをクリックしてください。

設定 キャンセル


※ リモートアクセス利用者のPCをbeat-boxに接続できる環境でセットアップする場合は、以上で設定完了です。

11～15

- 利用者が外出先や自宅など、beat-boxに接続できない環境にいる場合、次の「接続定義ファイル」の発行を行います。
- 事前に利用者のPCから出力した「PC環境キーファイル」をメールなどで受け取ってください。

11 利用者の「接続定義ファイル」を発行します。

[設定] > [リモートアクセス管理] > [接続定義ファイル発行]にアクセスします。



12 リモートアクセスを使う利用者の左にあるラジオボタンをクリックして[選択]ボタンをクリックします。

接続定義ファイルを使用する利用者を選択してください。

接続定義ファイルの発行は、beat-boxにアクセスできれば、リモートアクセス権をもつ利用者本人も行なえます。

→ヘルプ: 接続定義ファイル発行

氏名	有効期間
<input checked="" type="radio"/> 富士太郎	100日間

選択 キャンセル

13 リモートアクセス利用者から受け取った「PC環境キーファイル」を[参照]ボタンで選択して、[発行]ボタンをクリックします。

リモートアクセスを利用する端末から取得した「PC環境キーファイル」を指定してください。「PC環境キーファイル」は、クライアントソフトウェア beat-access から取得してください。

→ヘルプ: PC環境キーファイル取得方法

氏名: 富士太郎
有効期間: 100日間
有効期限: 2020年 7月25日
PC環境キーファイル: P:\PC環境キーファイル.rae 参照...

発行 キャンセル

※ 「PC環境キーファイル」の取得方法は「リモートアクセス利用者向け」セットアップガイドの手順 7 をご覧ください。

14 本人確認のメッセージが表示されますので、確認して[本人確認を行いました。接続定義ファイルを発行します。]ボタンをクリックします。

15 「接続定義ファイル」をダウンロードして、リモートアクセス利用者にメールなどを利用して送付してください。beat-box責任者の設定は以上です。



接続定義ファイルをダウンロード

FUJIFILM

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 Tel 03-6271-5111 fujifilm.com/fb